COREpar 40 USB

EN RÉSUMÉ

- LED COB (Chip-on-Board) LED qui produit un spectre lumineux complet avec un mélange de couleurs incomparable
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Filtre magnétique Fresnek inclus offrant la flexibilité de passer d'un faisceau ultra large à un étroit en quelques secondes
- Boîtier robuste permettant de résister à la rudesse des voyages d'un spectacle à un autre
- Boîtier à placer à plat au sol et doté d'une prise de courant et d'une prise DMX sur le côté de l'appareil
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Contrôle simple et automatique des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Plusieurs options de contrôle comprenant les modes DMX, maître-esclave et son
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-30 VIP offert en option
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 8
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : LED 1 COB LED (tricolore RGB) 40 W (2 A), durée de vie de 50 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 33 Hz
- PWM Frequency : 2,000 Hz
- Beam Angle : 40° (sans filtre)
  20° (avec filtre)
- Field Angle : 85° (sans filtre)
  28° (avec filtre)
- Illuminance : 243 lux @ 2 m (sans filtre)
  1,660 lux @ 2 m (avec filtre)
- Power Linking : 11 unités à 120 V; 21 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 47 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  46W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 kg (3,4 livres)
- Size : 132 x 189 x 242 mm (5,2 x 7,4 x 9,5 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Filtre Fresnel magnétique
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide
- Support et éléments de fixation