DMX-RT4

EN RÉSUMÉ

- Appareil d'enregistrement et de lecture DMX avec 4 déclencheurs indépendants
- Chaque déclencheur peut être programmé et déclenché séparément
- Copiez, sauvegardez et transférez des fichiers de votre show en USB-C
- La prise casque standard (3,5 mm) se connecte aux systèmes audio externes pour une lecture amplifiée
- Protection par mot de passe pour éviter la modification par les tiers
- Les déclencheurs normalement ouverts (N/O) ou normalement fermés (N/C) permettent l'utilisation des capteurs les plus courants
- Fournit une tension continue via le bornier pour alimenter des déclencheurs spécifiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : XLR 3 broches
- Input Voltage : 12 VDC, 1 A (alimentation externe : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
  1 W, 0,03 A @ 120 V, 60 Hz
  1 W, 0,03 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 0,4 lb (0,2 kg)
- Size : 4,8 x 3,2 x 1,5 in (122 x 81 x 38 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Formats audio compatibles : MP3 (32-320kbps), WAV (8 or 16bit seulement)
- Mémoire interne : 32 GB
- Longueur maximale du nom de fichier (MP3/WAV) : 12 caractères
- Longueur maximale du nom de fichier (afficher le fichier) : 11 caractères
- Type de déclencheur : auto, toggle, N/O ou N/C
- Tension du Bornier : 12 VDC, 100 mA

INCLUS

- DMX-RT4
- Alimentation externe
- Guide de référence rapide