

# FXPar 6

Créez des effets lumineux spectaculaires grâce aux six zones RGBW indépendantes et à l'anneau RGB externe de FXpar 6. Prenez le contrôle en DMX pour créer vos propres ambiances, laissez les programmes audio générer des effets percutants en un clin d'oeil, ou utilisez la télécommande IRC-6 optionnelle pour le contrôle sans fil vos couleurs statiques et vos ambiances énergiques.

## EN RÉSUMÉ

- Effet compact grâce à plusieurs technologies réunies dans un seul projecteur
- Contrôle indépendant du wash LED RGBW et de son anneau RGB pour des effets dynamiques
- Générez des effets spectaculaires avec les 6 zones de contrôle
- Programmes automatiques et Son intégrés
- Contrôlez facilement les couleurs statiques et les programmes automatiques avec la télécommande optionnelle IRC-6
- Gagnez du temps et économisez du câblage en alimentant plusieurs appareils en série
- Adapté aux captations, sans scintillement
- Se transporte dans le CHS-40 VIP Gear Bag



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 6, ou 11
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 36°
- Illuminance : 5,657 lux @ 2 m
- Lumens : 3 239
- Power Linking : 8 unités @ 120 V ; 12 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (auto)
- Power and Current : 62 W, 0,6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,0 lb (1,3 kg)
- Size : 10.8 x 2,7 x 12 in (275 x 69 x 305 mm)
- Approvals : CE, RoHS
- Source lumineuse : 18 LEDs (quad-color RGBW) 52 W, (1 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Source lumineuse (anneau) : 51 LEDs (RGB) 6 W, (0,5 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Diamètre insert fixation pour crochet : 13 mm
- Contrôleur Optionnel : IRC-6
- Fréquence Rafraîchissement DMX : 40Hz

## INCLUS

- FXpar 6
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide