

ILS Command

EN RÉSUMÉ

- Puissant contrôleur ILS capable de programmer n'importe quel produit compatible ILS
- L'émetteur D-Fi intégré permet de contrôler un nombre illimité d'appareils compatibles ILS
- Personnalisation, enregistrement et rappel des préréglages sans utiliser le DMX
- Les boutons en silicone rétroéclairés offrent une réponse visuelle et tactile dans les environnements sombres
- Le mode innovant "Follow Spot" met en valeur les grandes entrées sans interrompre le reste du spectacle
- Sauvegarde, restauration et mise à jour du logiciel du contrôleur à l'aide du port USB intégré
- Verrouillage embarqué, pour s'assurer que l'accès non autorisé est bloqué
- Le connecteur audio intégré permet une meilleure précision lors du déclenchement des lumières au rythme de la musique
- Changez manuellement le spectacle à la volée à l'aide des 9 boutons d'accès rapide en couleur
- Transportez le contrôleur en toute sécurité grâce à la mallette de transport incluse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Operating Frequency : de 2.412 à 2.484 GHz
- Weight : 3,6 lb (1,6 kg)
- Size : 12,3 x 8,9 x 2,2 in (313 x 225,12 x 55.48 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Connecteurs ILS : XLR 3 broches
- Préréglages Programmables : 6
- Longueur du Câble : 20 in (508 mm)
- Tension d'Entrée (USB-C) : 5V, 1A

INCLUS

- ILS Command
- Alimentation électrique externe
- câble USB-C
- Malette de transport
- Guide de Référence Rapide