

Shocker P2

EN RÉSUMÉ

- Blinder coloré à deux zones disposant d'une large palette de couleurs pour répondre à toutes les situations
- Compatibilité D-Fi USB pour un contrôle sans fil Master/Slave ou DMX
- Reliez jusqu'à 4 appareils en Slave pour créer des tableaux lumineux percutants
- Navigation facile et accès à toutes les fonctions directement depuis l'écran OLED
- Réalisez des fondus tout en douceur grâce aux courbes de gradation intégrées
- Connecteurs d'entrée/sortie d'alimentation compatibles powerCON® : facilite le chaînage des appareils
- Connecteurs DMX 3 broches et 5 broches intégrés pour plus de souplesse d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 7, 12 ou 20
- DMX Connectors : XLR 3- et 5- broches
- Light Source : 2 LEDs (cinq couleurs RGBA+WW) 130 W, (2.8A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 62°
- Field Angle : 105°
- Illuminance : 1,300 lux @ 2 m
- Power Linking : 12 unités @ 120 V; 22 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Weight : 8.2 lb (3.7 kg)
- Size : 16.6 x 3.8 x 9.1 in (422 x 98 x 232 mm)
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Puissance et Consommation : 120 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
- Puissance et Consommation : 118 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Diamètre du Filetage : M13
- Modes de Contrôle : DMX, RDM

INCLUS

- Shocker P2
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide

