Vivid Drive 23N

EN RÉSUMÉ

- Driver vidéo avec de multiples options d'entrée/de sortie pour tout panneau vidéo Novastar
- Convertisseur de résolution intégré pour redimensionner rapidement le contenu vidéo
- Boucle HDMI permettant l'expansion du système et la connexion à des drivers et contrôleurs supplémentaires
- Support rack pratique pouvant accueillir jusqu'à 2 drivers et pouvant être retiré pour une utilisation sur table.
- Écran numérique intégré qui permet de régler facilement tous les paramètres, y compris transitions, contenu, échelle, proportions, PiP et plus
- Transition parfaite entre les différentes entrées avec de multiples effets de transition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Input Voltage : Transition parfaite entre les différentes entrées avec de multiples effets de transition
- Power and Current : 40 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz
  40 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,4 kg (3,1 livres)
- Size : (sans montage en rack) 8,6 x 9,8 x 1,8 po (219 x 250 x 45 mm)
- Approvals : CE
- Protocole de contrôle : Novastar : Novastar
- Connecteurs de contrôle d'entrée : RS-232, USB
- Connecteurs d'entrée vidéo : BNC, VGA, HDMI (avec boucle de sortie)
- Connecteurs de sortie vidéo : HDMI, DVI, RJ45 (x2)
- Nombre maximum de LED prises en charge : 1,310,720
- Nombre maximum de panneaux pris en charge (Vivid 4) : 30 par RJ45
- Support rack inclus : 1U

INCLUS

- Vivid Drive 23N
- Câble d'alimentation
- Câble jumper DVI à DVI
- Câble USB
- Fiche de garantie
- Manuel d'utilisation