



Foot-C

Le Foot-C est un contrôleur pédalier DMX compact 36 canaux qui peut contrôler jusqu'à 6 projecteurs à six canaux et stocker jusqu'à 12 jeux de chenillards de 24 séquences chacun. Idéal pour les projecteurs à 6 canaux, il dispose de boutons robustes de type pédalier de guitare qui permettent de déclencher les modes auto et son, mais aussi de contrôler les chenillards et les scènes. L'affichage LED de ce contrôleur assure une navigation facile quel que soit l'environnement.



En résumé

- Contrôleur pédalier DMX compact extrêmement complet avec contrôle 36 canaux
- Modèle conçu pour des projecteurs comptant jusqu'à 6 canaux
- Boutons de type pédalier de guitare assurant un accès pratique et durable aux projecteurs des spectacles de lumières
- Possibilité de créer et de contrôler un spectacle de lumières complet combinant chenillards, fondus, scènes, etc.
- Modes synchro par pression, auto et son intégrés pour s'adapter à l'ambiance et au tempo du spectacle
- Affichage LED lumineux et facile à lire pour voir les modes, fonctions et valeurs
- Entrée MIDI pour un spectacle parfaitement minuté
- Entrée audio directe pour déclencher les scènes avec une précision exceptionnelle
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-25 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 36
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Tension d'entrée: 12 VCC, 1 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Puissance et intensité: 1 W, 0,032 A à 120 V, 60 Hz
1 W, 0,023 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,9 kg (4 livres)
- Dimensions: 183 x 360 x 66 mm (7,2 x 14,2 x 2,6 po)
- Homologations: CE
- Connecteur audio : RCA

Inclus

- Power cord
- Warranty Card