



Freedom Flex H4 IP X6

Le Freedom Flex H4 IP est doté de batteries amovibles permettant de recharger et de changer facilement les batteries, pour un modèle Par 100 % sans fil à batteries, avec émetteur-récepteur D-Fi, encore plus flexible et puissant. Le système Freedom Flex H4 IP X6 est composé de six appareils d'éclairage Freedom Flex H4 IP et six batteries à charge rapide protégés par un boîtier robuste avec chargeur intégré. Le Freedom Flex H4 IP est équipé de la technologie LED aux couleurs en code hexadécimal (RGBAW + UV) offrant ainsi des possibilités de mélange de couleurs illimitées. Ce projecteur est conçu pour un usage à l'extérieur temporaire et dispose d'un boîtier robuste résistant aux intempéries, qui repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable. Freedom Flex H4 IP offre de multiples options de déclenchement et de contrôle sans fil via l'appli [FlareCON Air](#) et FlareCON et il fonctionne en mode maître-esclave avec tout système Freedom Par. le contrôle sans fil et pratique non-DMX est également possible avec la [télécommande IRC-6](#). La béquille réglable aide à diffuser la lumière exactement là où elle est nécessaire et l'écran anti-éblouissement intégré évite toute perte de lumière. Des couleurs personnalisées peuvent être créées grâce à l'affichage LED intégré facile à lire. Obtenez une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées. Le design compact et léger du Freedom Flex H4 IP s'intègre facilement à l'intérieur des Trusst.



En résumé

- Système d'éclairage véritablement 100 % sans fil avec 6 pars Freedom Flex H4 IP, 6 batteries Flex et boîtier de chargement.
- Batteries échangeables qui garantissent que l'appareil d'éclairage est toujours prêt
- Boîtier de chargement sur la route qui recharge simultanément et contient 6 batteries supplémentaires (vendues séparément)
- Boîtier robuste prévu pour une utilisation en extérieur temporaire, résistant aux intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
- Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et à l'application FlareCON
- Fonctionnement en mode maître-esclave avec tous les PAR Freedom
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des barres de TRUSST



100% TRUE wireless, battery-operated, hex-color (RGBAW+UV) LED Par with built-in D-Fi transceiver



Quick Change Flex battery pack for easy battery charges and changes.

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 6, 8 ou 12
- Max Unobstructed Distance: 182,88 m (600 pi)
- Source lumineuse: 4 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW+UV) 10 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
- PWM Frequency: 1,2 KHz
- Angle de faisceau: 23°
- Angle du champ: 34°
- Recharge Time: 6 heures
- Éclairage lumineux: 2 163 lux à 2 m
- IP Rating: IP54
- Poids: 4 kg
- Dimensions: 138 x 138 x 206 mm
- Homologations: CE, FCC
- Durée de vie maximum (tout allumé): jusqu'à 8 heures
- Durée de vie maximum (une seule couleur) : jusqu'à 20 heures
- Température de démarrage: 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F)
- Trou sur le support de montage: M12

Inclus

- x6 Freedom Flex H4 IP
- x6 batteries Freedom Flex
- Câble d'alimentation
- Télécommande IRC-6
- Boitier de chargement sur la route
- Guide de référence rapide