



MotionFaçade LED

Le MotionFaçade LED est le compagnon idéal du [MotionDrape LED](#). Mesurant 4 x 6,6 pieds, le MotionFaçade LED est le panneau avant idéal pour un DJ. 66 LED SMD tricolores permettent de créer 30 effets différents. La façade peut facilement fonctionner avec le [MotionDrape LED](#), ou toute seule via le contrôleur inclus ou DMX.

Produit lié : [MotionDrape LED](#)



En résumé

- Rideau LED de 1,22 x 2 m (4 x 6,6 pi) avec graphismes d'animation pour remplacer les panneaux avant conventionnels
- Création de 30 motifs animés grâce aux 66 LED SMD tricolores à haut rendement
- Possibilité de remplacer les panneaux avant conventionnels en le fixant directement sur votre rack de DJ à l'aide d'attaches Velcro™ sécurisées
- Présence de 30 motifs animés identiques à ceux du MotionDrape™ LED pour un spectacle synchronisé
- Effet populaire de pluie multicolore et simulation de motif d'égaliseur inclus
- Effets de déclenchement en mode DMX ou à déclenchement audio
- Personnalisation des spectacles grâce à la capacité de mélange des couleurs RGB et aux 8 canaux de contrôle DMX
- Contrôle total sur la sortie avec la gradation principale
- Montage facile sur une structure et divers supports grâce aux œillets intégrés
- Amélioration de l'installation des DJ itinérants, des groupes, des boîtes de nuit et des scènes
- Fabrication avec des matériaux ignifuges certifiés (NFPA)
- Transport et rangement simplifiés grâce au sac de transport inclus

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 66 LED (tricolores RGB) SMD (20 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 21 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz 23 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: (Contrôleur): 0,8 kg (1,8 livres) (Rideau): 1,7 kg (3,9 livres)
- Dimensions: (Contrôleur): (135 x 243 x 50 mm (5,3 x 9,6 x 2 po) (Rideau): 1,22 x 2 m (4 x 6,6 pi)
- Homologations: CE, NFPA, MET

Inclus

- Contrôleur
- Sac de transport
- Câble signal
- LED de rechange
- Guide de référence rapide / Fiche de garantie