



# Obey 4

C'est un contrôleur DMX compact pour éclairage LED effet wash modes 3 ou 4 canaux : rouge, vert, bleu et blanc/ambre pour un contrôle facile des mélanges de couleur. Elle est dotée d'option de lecture intégrées autonomes, à activation sonore ou manuelle et peut contrôler les appareils dans quatre zones différentes, indépendantes les unes des autres. Avec ses boutons une touche pour couleurs pré-mélangées, effets de chenillard et stroboscope intégrés et contrôles fondu, il est parfait pour les novices en matière d'éclairage ou pour tous ceux qui cherchent un moyen facile de contrôler les effets wash LED.

# En résumé

- Contrôleur DMX compact conçu pour les appareils LED possédant jusqu'à 4 canaux
  - Canal 1 : rouge
  - Canal 2 : vert
  - Canal 3 : bleu
  - Canal 4 : blanc (ou ambre)
- Contrôle facilement 4 appareils différents
- Augmente les effets en opérant simultanément chaque appareil dans différents modes de lecture avec durées de fondu variables
- Profitez d'une plus grande flexibilité avec plusieurs options de relecture : mode RGBA/RGBW manuel, automatisé et à activation sonore
- Modes de lecture :
  - Préprogrammé : 9 couleurs intégrées
  - Chenillards : déclenchement manuel des programmes automatisés
  - Macro couleurs : défilement manuel du spectre de couleurs
  - Fondu RGB : défilement automatique du spectre de couleurs
  - Décalage de fondu RGB : défilement automatique du spectre de couleurs avec léger décalage pour chaque appareil
  - Auto : sélection au hasard de différentes couleurs pour chaque appareil
- Plus de contrôle avec sensibilité audio ajustable et effets stroboscope et blackout

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 16
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Fréquence stroboscopique: 0 à 33 Hz
- Tension d'entrée: 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Poids: 1,4 kg (3 livres)
- Dimensions: 325 x 140 x 52 mm (12,8 x 5,5 x 2,1 po)
- Homologations: CE

## Inclus

- Alimentation externe
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie