FXpar 9

EN RÉSUMÉ

- PAR compact doté d'effets et de multiples technologies tout en un
- RGB + UV dans l'anneau extérieur pour des effets améliorés et un mélange de couleurs plus riche
- LED central, anneau extérieur et stroboscopes SMD contrôlables séparément pour des effets dynamiques
- Les multiples zones offrent des effets spectaculaires
- L'anneau stroboscope SMD ajoute des effets stroboscopiques à toute configuration, grande ou petite
- Compatible avec la télécommande IRC-6 pour un meilleur contrôle des fonctionnalités intégrées
- Création d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés et à déclenchement audio
- Économie de temps sur l'installation grâce au raccordement électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 6, 9 or 23
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : (extérieur): 9 LED (RGB quatre couleurs UV)
  4 W, (1,4 A), 50 000 heures de durée de vie
  (centre): 1 LED (tricolores RGB COB) 18,4 W, (2 A), 50,000 heures de durée de vie
  (stroboscope): 21 LED (blanc froid SMD) 0,5 W, (0,2 A), 50,000 heures de durée de vie
- Strobe Rate : 0 à 16,4 Hz
- Beam Angle : 25°
- Field Angle : 45°
- Illuminance : 1450 lux @ 2 m
- Power Linking : 7 unités à 120 V; 13 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 80 W, 1,1 A à 120 V, 60 Hz
  77 W, 0,6 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,6 kg (3,6 livres)
- Size : 279 x 275 x 74 mm (10,9 x 10,8 x 2,9 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC - 6

INCLUS