

Intimidator Spot 60 ILS

EN RÉSUMÉ

- Lyre dotée de nombreuses fonctionnalités, conçue pour les animateurs mobiles
- Compatible ILS pour être utilisé avec l'écosystème ILS
- Compatible D-Fi™ USB : contrôle sans fil Master/Slave ou DMX
- Nouvelle position Home : programmation plus fluide
- Crochet à ¼-de tour pour un (dé)montage rapide
- Projetez des gobos nets à presque n'importe quelle distance grâce à la mise au point motorisée
- Zoom manuel pour les applications à courte ou longue portée
- Le prisme à 3 facettes divise le faisceau et couvre une plus grande surface
- Les faisceaux restent toujours sur la piste de danse grâce au mode Totem intégré et innovant
- Réglez, enregistrez et appelez une scène manuellement, à partir de l'écran LCD couleur
- Reliez jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles synchronisés accrocheurs en mode Auto ou Son
-



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8, 10 ou 14
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Pan and Tilt : 540°/240°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 240° tilt.
- Colors : 8 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesses variables
- Gobos : 7 + ouvert (6 aluminium + 1 verre), rotatifs, interchangeables, slot-n-lock, défilement continu à vitesses variables
- Light Source : 1 LED (blanc froid) 70 W, (3.3 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Illuminance :
(15°) : 10,012 lux @ 2 m
(17°) : 7,792 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 unités @ 120 V ; 9 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 24 mm (diamètre extérieur), 20 mm (diamètre image), 1.1 mm (épaisseur maxi)
- Zoom Angle : (manuel) : de 15° à 17°
- Weight : 11.2 lb (5.1 kg)
- Size : 8.2 x 5.9 x 12 in (207 x 149 x 308 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Prisme : 3-facettes rond statique
- Contrôleurs Optionnels : IRC-6
- Température de Couleur : 15 000 K
- Taille du Support de Montage : 13 mm

INCLUS

- Intimidator Spot 60 ILS
- Câble d'alimentation
- Crochet Omega
- Guide de Référence Rapide