

Wash FX Hex

EN RÉSUMÉ

- Lumière d'effet polyvalent fonctionne comme chaser, wash ou blinder
- Générez un large spectre de couleurs et atteignez des températures de couleur d'apparence naturelle avec ses LED couleur Hex
- Fonction maître/esclave avancée : suivi de la séquence sur tous les projecteurs
- Lumière Wash, Blinder ou 6 zones
- Plusieurs options de contrôle incluent stand-alone, DMX, IR, ou master/slave
- Compatible avec la télécommande sans fil IRC6 (en option)
- L'alimentation électrique permet d'économiser du temps de câblage
- Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 6, 11 ou 40
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 18 LED (hex-couleur RGBAW+UV) 8 W, 2,8 A, 50,000 heures d'espérance de vie
- Strobe Rate : 0 à 24 Hz
- PWM Frequency : 1.14kHz
- Beam Angle : 41°
- Field Angle : 68°
- Illuminance : 2 422 lux à 2 m
- Power Linking : 3 unités à 120 V; 5 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 200 W, 2,5 A à 120 V, 60 Hz
194 W, 1,5 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,2 kg (7,0 livres)
- Size : 11.2 x 6.3 x 13 po (285 x 160x 330 mm)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Wash FX Hex
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide